
3720+PB-R/AA+PB-B/AA+PB-G/AA-1xZ14

Drucktaster 3-fach, Messing, IP56



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10016437
Typ	3720+PB-R/AA+PB-B/AA+PB-G/AA-1xZ14
Spannung	230 V
Spannungsart	AC
Stromstärke	6 A
Schutzart	IP56
Material	Messing
Für Kabelverschraubung	
Typ Kabeleinführungen	M 24 x 1,5
Ø Kabel min	12 mm
Ø Kabel max	14,5 mm
Montageart	Aufbau
Art des Kabels	geschirmt
Einsatztemp. min	-25 °C
Einsatztemp. max	45 °C
Schaltertyp	Mehrfachdrucktaster
Gewicht	2,6 kg
Zolltarifnummer	85363010

Ausstattung:

Drucktaster rot 2 Schließer,
Drucktaster schwarz 2 Schließer,
Drucktaster grün 2 Schließer

Zusatzinformation:

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

- Drucktaster nach IEC/EN 60947

- Uimp max. = 6KV

- Max. 3 Kontaktelemente pro Taster (AR, AA, RR oder LED-Melder)


Ersatzteile

SP-PB-R Drucktaster, rot	22000577
SP-PB-G Drucktaster, grün	22000578
SP-PB-B Drucktaster, schwarz	22000579

06.11.2026


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten